

## ИК-извещатель

Устройство **SZ-PIR** представляет собой **датчик движения**. При срабатывании ИК-извещателя светодиод начинает мигать в зоне детектирования. При движении людей или животных в зоне детектирования ИК-извещатель посылает сообщения в главный контроллер **«Умный дом»**.

Модуль может работать в любой сети **платформы «Умный дом»** с сертифицированными устройствами любых других производителей.



## Технические характеристики

	SZ-PIR
Частота сигнала	869 МГц
Дальность приема сигнала контроллером	до 30 м (в здании)
Дальность обнаружения при нормальной чувствительности	не менее 8 м
Дальность обнаружения при пониженной чувствительности	не менее 6 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	от 0,3 до 3,0 м/с
Батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Ток потребления без учёта модуля связи	не более 15 мкА
Степень защиты оболочкой	IP40
Габариты	не более 90×58×45 мм
Масса, включая батарею питания	не более 100 г
Срок службы	не менее 10 лет
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С	не более 93%
Максимальная мощность радиосигнала	+6 дБм

Сделать заказ

О компании Eltexalatau

 +7 (727) 220-76-10

 post@eltexalatau.kz

 www.eltexalatau.kz

Компания «ЭлтексАлатау» - один из первых казахстанских производителей IT и телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность их бесшовного соединения в инфраструктуру Заказчика.